## تنظيمات DVR سيماران Firmware upgrade:

درابتدا برای تشخیص مدل DVR ، لیبل پشت دستگاه چک شود.

سپس جهت دستیابی به فایل Flash دستگاه مربوطه, به سایتftp.cctvworks.ir مراجعه کنید:

(User Name : 10872\_client & Password : Cctv2020)

× Q. Search
Authentication Required
ftp://ftp.cctvworks.ir is requesting your username and password.
User Name: 10872_client
Password: ••••••••• OK Cancel

از مسیر زیر فایل مورد نظر را انتخاب کنید:

p://ftp.cctvworks.ir		C	Q. Search
	Index of ftp://ftp.cctvworks.ir/		
	🐒 Up to higher level directory		
	Name	Size	Last Modified
	cctvworks.ir		پ.ظ 02/13/2016 04:20:00

.ctvworks.ir/	C Q S	arch
Index of ftp://ftp.cctvworks.ir/cctvworks.ir/		
1 Un to higher level directory		
Name	Size L	ast Modified
data	02/	و.ط 3/2016 11:12:00
Exprise ftpfiles	07/	ب.ظ 03:24:00 03:24
logs	02/	و.ظ 09:01:00 09:01
web.config	1 KB 02/	ب.ظ 05:09:00 05:09

Index of ftp://ftp.cctvwork × +  The section of		C	Q. Search
Ind	ex of ftp://ftp.cctvworks.ir/cctvworks.ir/f	tpfiles/	
	Name CAMERA_PLAYBACK DC Product series1(T)	Size	Last Modified 02/08/2016 12:29:00 پ.پ 07/04/2016 03:17:00 پ.پ 11/09/2016 12:23:00 پ.پ

با توجه به مدل DVR ،فایل را از صفحه باز شده انتخاب کنید. در اینجا DVR مدل SM-TV1604Hمطلوب ما می باشد.

ftp://ftp.cctvworks.ir/cctvwo	vrks.ir/ftpfiles/Product series1(T)/	C	Q, Search
	Index of ftp://ftp.cctvworks.ir/cctvworks	.ir/ftpfiles/Product series1(T)/	
	Name	Size	Last Modified
	And DVK		07/10/2016 03:55:00 E-
	HD-SDI		11/08/2016 11:06:00 2.5
	IPC		12/18/2016 11:15:00 Ja.
	NVR 4MP		ب.ظ 08/02/2016 12:52:00
	p2p		11/06/2016 10:50:00 ت.ق
	Software		ب.ظ 11/21/2016 12:38:00 ب.
	TVIDVR		و.ظ 01/31/2017 10:53:00
	User manual		02/09/2016 11:02:00 8-3

Index of ftp://ftp.cctvworks.ir/cctvworks.ir/ftpfiles/Product series1(T)/TVI DVR/ Up to higher level directory Name Size Last Modifi			
Index of ftp://ftp.cctvworks.ir/cctvworks.ir/ftpfiles/Product series1(T)/TVI DVR/ Up to higher level directory Name Size Last Modifi			
Up to higher level directory      Name     Size     Last Modified	/TVI DVR/	orks ir/ftpfiles/Product series1(T)/TVI DVR	Index of ftp://ftp.cctyworks.ir/cctywor
Name Size Last Modif		onomy replices in oddet senesi (1)/ 141 byn	Lup to higher level directory
11/2 (01/2 (01/2 ))	Last Modified	Size Last	Name
02/21/2017 11:3	02/27/2017 11:12:00 8.	02/27/20	📑 TV1604H
TV3216H.rar 41859 KB 12/06/2016 12:4	ط 12/06/2016 12:46:00	41859 KB 12/06/20	TV3216H.rar
1/31/2017 10:5	01/31/2017 10:53:00 4.	01/31/20	🖬 тү404н
12/04/2016 03:0	ط 12/04/2016 03:03:00	12/04/20	🚽 TV804H

**با انتخاب فایل مربوطه و باز کردن آن، دو فایل Flash و Firmware موجود می باشد. به منظور Flash Upgrade ،به صورت** تصاویر زیر فایل Flash را انتخاب کرده و سپس آن را ذخیره کنید.

(i) ftp://ftp.cctvworks.ir/cctvwork	ks.ir/ftpfiles/Product series1(T)/TVI DVR/TV1604H/	C Q. Search
	Index of ftp://ftp.cctvworks.ir/cctvworks.ir/ftpfiles/Prov Up to higher level directory Name Indexh-2716TE-C-HY-16-14.rar T03531A_32_BLACK_TOOL_BUTTON_IEL_U_ONVIF_NAT_IN_20161101.tar	duct series1(T)/TVI DVR/TV1604H/ Size Last Modified 18061 KB 02/27/2017 11:12:00 a.j 13451 KB 02/27/2017 11:12:00 a.j
	Doyou want to open or save TD3531A_32_BLACK _TCOL_BUTTON_EL_USE_3G.P_NAT_IN_2	0141211.tar (6.69 MB) from 85.133.188.99

سپس بدون هیچ تغییری آن را در یک Flash memory بدون اطلاعات کپی کنید (فایل بصورت فشرده شده استفاده شود).

	Open         Extract files         Extract Here         Extract to TD3520A_PACK_16_BLACK_TOOL_BUTTON_IE1_USE_3G_P_NAT_IN_20141211\	
	Open with Share with Restore previous versions	*
Compressed (zipped) folder  Desktop (create shortcut)  Documents  Fax recipient  Mail recipient  Skype  TeamViewer  Dy DRW Drive (F:)	Send to Cut Copy Create shortcut Delete Rename Properties	,
Removable Disk (G:)		

در ادامه دستگاه را روشن کرده وارد منوی DVR شوید. پیش از Firmware version،Upgrade دستگاه می بایست چک شود بدین منظور وارد Menu دستگاه زیر منوی Information شده ودر زیر منوی Firmware Version ،system را چک کنید (زیرا پس از upgrade صحیح Firmware version ارتقاء می یابد)



INFORMATION	SYSTEM	
regen Loos Log Noteen	Device Name Device ID	EDVR 0
	Video Format Hardware Version MCU Version	PAL 10725.0.22.Q1-DALAH
Online Users Pracero UNICOUN. LUN	Kernel Version Firmware Version	D8L3-D8L3 3.4.5.U-3531A-00
	Launch Date	2015-03-07 19:51:40

**آنگاه Flash را به پورت USB دستگاه زده و وارد Menu آن شوید. برای انتخاب فایل ، وارد زیر منوی Upgrade شده وسپس فایل را انتخاب کرده و بر روی گزینه Upgrade کلیک کنید. دستگاه مدت زمانی را روی صفحه H.264 (Logo)باقی می ماند و به صورت خودکار Restart می شود . جهت درستی Upgrade انجام گرفته بعد از Restart دوباره وارد Information ،Menu شده و Dygrade دورت فودکار Firmware Version می شود . جهت درستی Upgrade انجام گرفته بعد از Sash بعد از Flash دوباره وارد Sestart ان کار توری کودکار Theruation ،Menu می شود . جهت درستی Upgrade انجام گرفته بعد از Flash دوباره وارد Firmware version ، مورت خودکار Sash بعد از Sash می شده و مورت خودکار Sash بعد از Sash بودکار Sash بعد از Sash بود شده و Sash و Sash بود . جهت درستی Sash و بعد از Sash بعد از Sash بعد از Sash بعد از Sash بود . Sash به صورت فودکار Sash بعد از Sash** 





	Size	Type	Date Modified
name Dew folder	80KB	File	04/14/2014 19:38:08
TD3520A_PACK_16_BLACK_TOOL_BUTTO	ON_IE 9926KB	PLO	08/17/2015 11:10:52
and the second se			A REAL PROPERTY AND INCOME.
No. of Concession, Name	THE LOCAL ST		
			and the second

Name	Size	Туре	Date Modified	9-28-08
TD3520A_PACK_16_BLAC	WARNING	Pile		1:10:52
	factory default a to proceed?	fter upgrading,an	re you sure	





## https://electrocheshm.com